

# Touchpad megoldás Xorg 1.10.3-mal

PCLinuxOS Magazine – 2011. augusztus

Írta: Texstar

Az xorg 1.10.3-alatt az érintőpadot rendes működésre bírni, úgy tűnik, egy kicsit trükkös dolog. A tapipadod beállítófájla az **50-synaptics.conf** nevet viseli és az **/etc/X11/xorg.conf.d** könyvtárban található. Ezt a fájlt az x11-driver-input-synaptics-1.4.1-2pclos2011.i586.rpm csomaggal együtt **alapbeállításban** raktam fel, egyszerűen azért mert már elegendő volt a fájl bütyköléséből. Úgy látszik, ha beállítom valahogy, egyeseknél működik, másoknál nem. Tehát íme néhány lehetséges megoldás. Egyik biztosan működni fog neked is.

#-----

**1. megoldás** – alapbeállítás használata és az érintőpad beállítása a KDE „Munkaasztal beállítása” segítségével.

- 1) Nyisd meg a Konsole-t (vagy más terminált)
- 2) Írd be: **kdesu kwrite** (root megnyitja kwrite-ot)
- 3) Másold és illeszd be a következőt:

#Alapbeállítás (Fedora-ban alkalmazott)

```
Section "InputClass"
    Identifier "touchpad catchall"
    Driver "synaptics"
    MatchIsTouchpad "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
EndSection
```

- 4) Mentsd a fájlt **50-synaptics.conf** néven az **/etc/X11/xorg.conf.d/** könyvtárba
- 5) Indítsd újra a rendszert

#-----

**2. megoldás** – Változtasd meg a beállító fájlt a lenti-eknek megfelelően. (Az Opensuse módszere és a legtöbb embernél működik).

- 1) Nyisd meg a Konsole-t (vagy más terminált)
- 2) Írd be: **kdesu kwrite** (root megnyitja kwrite-ot)
- 3) Másold és illeszd be a következőt:

```
Section "InputClass"
    Identifier "touchpad catchall"
    Driver "synaptics"
    MatchIsTouchpad "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    #Option "Device" "/dev/input/mouse0"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    Option "LeftEdge" "1700"
    Option "RightEdge" "5300"
    Option "TopEdge" "1700"
    Option "BottomEdge" "4200"
    Option "FingerLow" "25"
    Option "FingerHigh" "30"
    Option "MaxTapTime" "180"
    Option "MaxTapMove" "220"
    option "VertScrollDelta" "100"
    Option "MinSpeed" "0.20"
    Option "MaxSpeed" "1.00"
    Option "AccelFactor" "0.15"
    Option "SHMConfig" "1"
    Option "VertTwoFingerScroll" "1"
    Option "HorizTwoFingerScroll" "1"
    Option "VertEdgeScroll" "1"
```

```
option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"
```

EndSection

- 4) Mentsd a fájlt **50-synaptics.conf** néven az **/etc/X11/xorg.conf.d/** könyvtárba
- 5) Indítsd újra a rendszert

#-----

**3. megoldás** – Változtasd meg a beállító fájlt a lenti bemutatottak szerint.

- 1) Nyisd meg a Konsole-t (vagy más terminált)
- 2) Írd be: **kdesu kwrite** (root megnyitja kwrite-ot)
- 3) Másold és illeszd be a következőt:

```
Section "InputClass"
    Identifier "touchpad catchall"
    Driver "synaptics"
    MatchIsTouchpad "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    #Option "Device" "/dev/input/mouse0"
    Option "Protocol" "auto-dev"
    LeftEdge=120
    RightEdge=830
    TopEdge=120
    BottomEdge=650
    Option "FingerLow" "25"
    Option "FingerHigh" "30"
    Option "MaxTapTime" "180"
    Option "MaxTapMove" "220"
    option "VertScrollDelta" "100"
    Option "MinSpeed" "0.20"
    Option "MaxSpeed" "1.00"
```

```
Option "AccelFactor" "0.15"
Option "SHMConfig" "1"
Option "VertTwoFingerScroll" "1"
Option "HorizTwoFingerScroll" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"
Option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"
EndSection
```

```
Option "MinSpeed" "0.20"
Option "MaxSpeed" "1.00"
Option "AccelFactor" "0.15"
Option "SHMConfig" "1"
Option "VertTwoFingerScrol" "1"
Option
"HorizTwoFingerScrol" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"
Option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"
```

```
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"
EndSection
```

- 4) Mentsd a fájlt **50-synaptics.conf** néven az **/etc/X11/xorg.conf.d/** könyvtárba
- 5) Indítsd újra a rendszert

#-----

**4. megoldás** – Változtasd meg a beállító fájlt a lent bemutatottak szerint. (Elantech touchpad)

- 1) Nyisd meg a Konsole-t (vagy más terminált)
- 2) Írd be: **kdesu kwrite** (root megnyitja kwrite-ot)
- 3) Másold és illeszd be a következőt:

```
Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
#Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Option "Protocol" "auto-dev"
#Option "LeftEdge" "1700"
#Option "RightEdge" "5300"
#Option "TopEdge" "1700"
#Option "BottomEdge" "4200"
Option "FingerLow" "25"
Option "FingerHigh" "30"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "MaxTapMove" "220"
Option "VertScrollDelta" "100"
```

## Screenshot Showcase



*Posted by Sproggy, July 20, 2011, running XFCE.*